

# Manuelle Schalter

MML31-Serie

## Drucktasten für Niedrigstromanwendung

### UNBELEUCHTETE ANZEIGE



PWB-Befestigung



Für Schalttafeleinbau

#### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Leiterplatte mit aufgedruckter Verdrahtung oder Bedienfeld zum Einschnappen
- Lünetten und Befestigungsclips, LEDs und Linsen mit Legende können installiert oder separat bestellt werden
- UL-anerkannt, CSA-zertifiziert.

#### Beispiel: MML31KK2AAK

Drucktastenschaltergehäuse für Niedrigstromanwendung (schwarz); Lünette (schwarz) und Befestigungsclips; Lötanschlüsse; 1-polig, Wechselschalter; schwarzer Stößel.

#### Beispiel: MML31KK2AAKLR

Wie oben beschrieben, jedoch ausgestattet mit roten Linsen.

### BESTELLSCHLÜSSEL FÜR MML31

Katalognummer-Codes für Schalter, abzüglich Optionen für montierte Anzeigen

MML31K	K	2	AA
<b>Gehäusetyp</b> (rechteckig) <b>MML31K</b> Schwarzes Gehäuse, nicht beleuchtet	<b>Befestigung</b> <b>A</b> Keine Lünette (PWB-Befestigung) <b>K</b> Schwarze Lünette, Befestigungsclip/lange Seiten	<b>Anschlüsse</b> <b>3</b> Leiterplatte <b>2</b> Lötverbindung/Schnell-Anschluss	<b>Schaltkreis/Aktion</b> (Jeder Pol ist ein Einschalter, Arbeitskontakt) <b>AA</b> 1-polig, Taster <b>AB</b> 1-polig, alternierende Aktion <b>AC</b> 2-polig, Taster <b>AD</b> 2-polig, alternierende Aktion

Elektrische Daten	Seite 69
Lünetten	Seite 84
Streifen- und Matrixbefestigung	Seite 83
Montageabmessungen	Seiten 97/98
PWB-Stifanordnung	Seite 97

Optionen montierter Anzeigen  
zum Schalten durch Hinzufügen  
der folgenden Codes bestellen

**K**

**Stößel**

**K** Schwarz

**LR**

**Objektiv**

**LR** Rot  
**LY** Gelb  
**LG** Grün  
**LW** Weiß  
**LK** Schwarz

Diesen Bereich leer lassen, falls  
eine Legende nicht erwünscht ist

**Legende**

**20** Mit Legende  
Verwenden Sie das Bestellblatt  
der Legende, FO-74024,  
um jede Katalognummer  
abzudecken (siehe Seite 81).