

### ANZEIGE MIT LED ODER GLÜHLAMPENBELEUCHTUNG



PWB-Befestigung



Schalttafeleinbau

### MERKMALE

- Nimmt eine LED oder Glühlampe auf
- MML41 Anzeiger gleichen einem Drucktastenschalter mit dem Schalter in der „unten“-Position.

### BESTELLSCHLÜSSEL FÜR MML41

Katalognummer-Codes für Anzeiger, abzüglich Optionen für montierte Anzeigen

MML41K			
Gehäusotyp (rechteckig)	Befestigung	Stützzapfen/Anschlüsse	Stößel
MML41K Schwarzes Gehäuse	<b>A</b> Keine Lünette (nur PWB-Befestigung) <b>K</b> Schwarze Lünette, Befestigungsclip/ lange Seiten	<b>3</b> PWB* („A“ nur Befestigung) <b>2</b> Gelötet <b>0</b> Keine*** Für Schalttafeleinbau und Anschlussleiste/Matrize	<b>K</b> Schwarz

## Anzeiger/Einbaumontage MML46

### ANZEIGE MIT LED ODER GLÜHLAMPENBELEUCHTUNG



PWB-Befestigung



Schalttafeleinbau



PWB-Befestigung



Schalttafeleinbau

### MERKMALE

- Nimmt eine oder zwei LEDs oder Glühlampen auf
- Lünetten und Befestigungsclips, LEDs und beschriftete Linsen können installiert oder separat bestellt werden

### BESTELLSCHLÜSSEL FÜR MML46

Katalognummer-Codes für Anzeiger, abzüglich Optionen für montierte Anzeigen

MML46K		A		3
Gehäusotyp		Befestigung		Stützzapfen
<b>Rechteckig*</b> (1 oder 2 LEDs oder Glühlampen)	<b>Quadratisch*</b> (1 LED oder Glühlampe)	<b>Rechteckig:</b> <b>A</b> Keine Lünette (nur PWB-Befestigung) <b>K</b> Schwarze Lünette, Befestigungsclip/ lange Seiten	<b>Quadratisch:</b> <b>A</b> Keine Lünette (nur PWB-Befestigung) <b>R</b> Schwarze Lünette, Befestigungsclips	<b>3</b> PWB („A“ nur Befestigung) <b>2</b> Gelötet** <b>0</b> Keine*** Für Snap-in-Befestigung und Anschlussleiste/Matrize
MML46K Schwarzes Gehäuse	MML46H Schwarzes Gehäuse			

#### \* Hinweise:

1. Wenn eine LED in der **rechteckigen** MML46 Auflistung aufgeführt ist, wird MICRO SWITCH sie dauerhaft im Gehäuse installieren.
2. MICRO SWITCH installiert die LED **nicht** dauerhaft in einer **quadratischen** MML46 Auflistung. Bestellen Sie die MML93L oder MML93G Anschlussdose und eine MML92 LED für die Installation in einem quadratischen Gehäuse (Siehe auch Seiten 86 und 88).

\*\* Nur rechteckige Gehäuse.  
\*\*\* Keine LEDs verwenden.

# Handschalter

## Anzeiger/Drucktasterstil

MML41/46 Serie

### Beispiel: MML41KA3K

Gehäuse mit Anzeiger Drucktasterstil (schwarz); keine Lünette; Stützzapfen; schwarzer Stößel.

### Beispiel: MML41KA3KRSDR

Siehe oben, jedoch ausgestattet mit einer roten LED und einer roten Linse.

Elektrische Daten	Seite 69
Linsen	Seite 80
Lünetten	Seite 84
LEDs/Lampen	Seiten 85/87
Streifen- und Matrixbefestigung	Seite 83
Montageabmessungen	Seiten 92/94/95
PWB-Stifanordnung	Seiten 92/94

Am Anzeiger montierte Anzeigooptionen durch Hinzufügen der folgenden Codes bestellen

<b>RS</b>	<b>DR</b>	<b>Diesen Bereich leer lassen, falls eine Beschriftung nicht erwünscht ist</b>																										
<p><b>LED (Stanley-Typ)</b></p> <table border="1"> <tr><td><b>XX</b></td><td>Keine</td></tr> <tr><td><b>RS</b></td><td>Rot</td></tr> <tr><td><b>YS</b></td><td>Gelb</td></tr> <tr><td><b>GS</b></td><td>Grün</td></tr> </table>	<b>XX</b>	Keine	<b>RS</b>	Rot	<b>YS</b>	Gelb	<b>GS</b>	Grün	<p><b>Linse</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Für LED-Anzeige:</td> <td>Für Glühlampen oder unbeleuchtete Anzeigen:*</td> </tr> <tr><td><b>DR</b></td><td>Rot</td></tr> <tr><td><b>DY</b></td><td>Gelb</td></tr> <tr><td><b>DG</b></td><td>Grün</td></tr> <tr><td><b>LR</b></td><td>Rot</td></tr> <tr><td><b>LY</b></td><td>Gelb</td></tr> <tr><td><b>LG</b></td><td>Grün</td></tr> <tr><td><b>LW</b></td><td>Weiß</td></tr> <tr><td><b>LK</b></td><td>Schwarz</td></tr> </table>	Für LED-Anzeige:	Für Glühlampen oder unbeleuchtete Anzeigen:*	<b>DR</b>	Rot	<b>DY</b>	Gelb	<b>DG</b>	Grün	<b>LR</b>	Rot	<b>LY</b>	Gelb	<b>LG</b>	Grün	<b>LW</b>	Weiß	<b>LK</b>	Schwarz	<p><b>Beschriftung</b></p> <p><b>20</b> Mit Legende</p> <p>Verwenden Sie das Bestellblatt der Beschriftung, FO-74024, um jede Katalognummer abzudecken (siehe Seite 82). Hinweis: Diesen Bereich leer lassen, falls eine Beschriftung nicht erwünscht ist.</p>
<b>XX</b>	Keine																											
<b>RS</b>	Rot																											
<b>YS</b>	Gelb																											
<b>GS</b>	Grün																											
Für LED-Anzeige:	Für Glühlampen oder unbeleuchtete Anzeigen:*																											
<b>DR</b>	Rot																											
<b>DY</b>	Gelb																											
<b>DG</b>	Grün																											
<b>LR</b>	Rot																											
<b>LY</b>	Gelb																											
<b>LG</b>	Grün																											
<b>LW</b>	Weiß																											
<b>LK</b>	Schwarz																											

### Beispiel: MML46KA3

Anzeigergehäuse, rechteckig (schwarz); keine Lünette; Stützterminals.

### Beispiel: MML46KA3RSXXDR20

Siehe oben, jedoch ausgestattet mit einer roten LED und einer roten Linse, mit Beschriftung.

**KUNDENSEITIGE INSTALLATION: LED**


- Bestellen Sie LED und Anschlussdose, Seite 85.
- Installationsanweisungen, Seiten 86/88.

**Glühlampe**


- Bestellen Sie Glühlampe/PWB-Anschlussdose oder Glühlampe/Lötanschluss, Seite 87.
- Installationsanweisungen, Seite 88.

**LED-ANSCHLUSS**

Wenn LEDs dauerhaft durch MICRO SWITCH installiert werden sollen, geben Sie dies bitte durch entweder eine **2** (Gelötet) oder eine **3** (PWB) für die Stützzapfen-Auflistung an. Mit der MICRO SWITCH Beschriftung auf der Rückseite befindet sich der längste Anschluss (+, Anode) auf der linken Seite, nahe dem zweipoligen Schaltkreis oder dem Stützterminal.



Typ 2



Typ 3

Handschalter

Am Anzeiger montierte Anzeigooptionen durch Hinzufügen der folgenden Codes bestellen

<b>RSXX</b>	<b>DR</b>	<b>20</b>																														
<p><b>LED (Stanley-Typ)</b></p> <p>Nur in rechteckigen Gehäusen verfügbar.</p> <p><b>XXXX</b> Keine LED</p> <p>Eine LED*:           Zwei LEDs:</p> <table border="1"> <tr><td><b>RSXX</b></td><td>Rot</td><td><b>RSRS</b></td><td>Rot</td></tr> <tr><td><b>YSXX</b></td><td>Gelb</td><td><b>YSYS</b></td><td>Gelb</td></tr> <tr><td><b>GSXX</b></td><td>Grün</td><td><b>GSGS</b></td><td>Grün</td></tr> </table>	<b>RSXX</b>	Rot	<b>RSRS</b>	Rot	<b>YSXX</b>	Gelb	<b>YSYS</b>	Gelb	<b>GSXX</b>	Grün	<b>GSGS</b>	Grün	<p><b>Linse</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Für LED-Anzeige:</td> <td>Für Anzeige mit Glühlampenbeleuchtung oder unbeleuchtete Anzeige:*</td> </tr> <tr><td><b>DR</b></td><td>Rot</td></tr> <tr><td><b>DY</b></td><td>Gelb</td></tr> <tr><td><b>DG</b></td><td>Grün</td></tr> <tr><td><b>LR</b></td><td>Rot</td></tr> <tr><td><b>LY</b></td><td>Gelb</td></tr> <tr><td><b>LG</b></td><td>Grün</td></tr> <tr><td><b>LW</b></td><td>Weiß</td></tr> <tr><td><b>LK</b></td><td>Schwarz</td></tr> </table>	Für LED-Anzeige:	Für Anzeige mit Glühlampenbeleuchtung oder unbeleuchtete Anzeige:*	<b>DR</b>	Rot	<b>DY</b>	Gelb	<b>DG</b>	Grün	<b>LR</b>	Rot	<b>LY</b>	Gelb	<b>LG</b>	Grün	<b>LW</b>	Weiß	<b>LK</b>	Schwarz	<p><b>Legende</b></p> <p><b>20</b> Mit Legende</p> <p>Verwenden Sie das Bestellblatt der Beschriftung, FO-74024, um jede Katalognummer abzudecken.</p>
<b>RSXX</b>	Rot	<b>RSRS</b>	Rot																													
<b>YSXX</b>	Gelb	<b>YSYS</b>	Gelb																													
<b>GSXX</b>	Grün	<b>GSGS</b>	Grün																													
Für LED-Anzeige:	Für Anzeige mit Glühlampenbeleuchtung oder unbeleuchtete Anzeige:*																															
<b>DR</b>	Rot																															
<b>DY</b>	Gelb																															
<b>DG</b>	Grün																															
<b>LR</b>	Rot																															
<b>LY</b>	Gelb																															
<b>LG</b>	Grün																															
<b>LW</b>	Weiß																															
<b>LK</b>	Schwarz																															

Quadratische Gehäuse nur mit einer LED verwendbar. Ein LED-Code von mit nur zwei Zeichen ist erforderlich.

Beispiel: MML46HR0XXDY.

\* Bei der Bestellung einer Anzeige mit Glühlampenbeleuchtung oder einer unbeleuchteten Anzeige muss im LED-Feld **XXXX** stehen.