手动开关
电子控制键锁

无灯型



特点

- 能够控制对电脑外围设备、键盘、销售点终端机和安全系统的访问，在无人时会被锁定，也能控制对必须阻止篡改行为的其他区域的访问。
- 二位或三位，持续动作（90° 掷）和瞬时动作（60° 掷）。
- 五位密钥组合。

电气数据第	19 页
配件第	56 和 57 页
安装尺寸第	59 和 62 页

- 经过 UL 和 CSA 认证。
- 静态放电保护（接地时最高 20 kV）。

AML27 系列订购指南

AML27 A B K 2 AA 21 BA

外壳类型	前盖颜色	按钮颜色	端子类型	电路代码（每一极均双掷）
AML27 A 方形外壳 无灯型	B 黑色	K 黑色	2 0.110 x 0.020 （焊接或快速连接） 3 0.025 x 0.025 （印刷电路，推入式）	银触点： AA 1 极 AC 2 极 金触点： BA 1 极 BC 2 极

电路代码（每一极均双掷）

CCW	中位	CW
无	21 持续动作	持续动作
无	22* 持续动作	持续
无	23 持续动作	瞬时
持续动作	24 持续动作	持续动作
瞬时	25 持续动作	瞬时
持续动作	26** 持续动作	持续动作
瞬时	27*** 持续动作	持续动作
持续动作	28*** 持续动作	持续动作
持续动作	29† 持续动作	持续动作
持续动作	30† 持续动作	瞬时
持续动作	31†† 持续动作	瞬时

* 在两个位置断开。
** 在三个位置断开。
*** 在中位和 CW 位置断开。
† 在中位和 CCW 位置断开。
†† 仅在 CCW 位置断开。

密钥 ⚠ 组合

（配有两个密钥）

BA	BL
BB	BM
BC	BN
BD	BP
BE	BQ
BF	BR
BG	BS
BH	BT
BJ	BV
BK	BW

28 和 29 操作动作应使用密钥组合 BA、BB、BG 或者 BK。

替代密钥

每个目录号一个密钥。

密钥组合	密钥编码	目录号
BA	110	30PA101-AML
BB	109	30PA102-AML
BC	108	30PA103-AML
BD	107	30PA104-AML
BE	106	30PA105-AML
BF	105	30PA106-AML
BG	104	30PA107-AML
BH	103	30PA108-AML
BJ	102	30PA109-AML
BK	101	30PA110-AML
BL	111	30PA111-AML
BM	112	30PA112-AML
BN	113	30PA113-AML
BP	114	30PA114-AML
BQ	115	30PA115-AML
BR	116	30PA116-AML
BS	117	30PA117-AML
BT	118	30PA118-AML
BV	119	30PA119-AML
BW	120	30PA120-AML

注意：这些密钥符合订购指南中的五位键锁。

⚠ 不同的密钥组合要求不同的密钥，即 AML27ABK2AA21**BB** 和 AML27ABK2AA21**BK** 的密钥不同。AML27ABK2AA21**BB** 和 AML27ABK3BC25**BB** 的密钥相同，可互换。

示例：**AML27ABK2AC28BB**

方形外壳；黑色边框和按钮；0.110 x 0.020 端子；双刀双掷；银触点；三位持续型，密钥代码为“BB”。

电路

两位开关：

	正常位置*	右转向键（CW）
1 极	3 2 1	3 2 1
2 极	3 2 1 6 5 4	3 2 1 6 5 4

三位开关（仅可提供双刀型。）

	左转向键（CCW）	正常位置*	右转向键（CW）
2 极	3 2 1 6 5 4	3 2 1 6 5 4	3 2 1 6 5 4

* 连接或断开时，电路保持不变。